

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	高宇轩	-	100	-

1. 【单选题】 得分：0/2

整型变量a,b的值定义如下：（ ）

int a=3;

int b=4;

则表达式 ++a==b的值为：

- A.4
- B.false
- C.3
- D.true

学生答案：未作答

参考答案：D

2. 【单选题】 得分：0/2

考虑如下两语句：（ ）

1. boolean passingScore = false && grade == 70;

2. boolean passingScore = false & grade == 70;

表达式grade == 70 在什么地方被计算

- A. 在 1 和 2 中均计算
- B. 在 1 和 2 中均未计算
- C. 在1中计算，在2中未计算
- D. 在2中计算，在1中未计算
- E. 非法，因为 false 应写 FALSE

学生答案：未作答

参考答案：D

3. 【单选题】 得分：0/2

以下代码的输出结果为：（ ）

System.out.println(" " +2 + 3);

System.out.println(2 + 3);

System.out.println(2 + 3 + "");

System.out.println(2 + "" +3);

- A. 输出 23, 5, 5 和23
- B. 输出5, 5, 5 和23
- C. 输出 23, 5, 23 和23

学生答案：未作答

参考答案：A

4. 【单选题】 得分：0/2

下面程序段的输出结果是：（ ）

int a = 2;

System.out.print(a++);

System.out.print(a);

System.out.print(++a);

- A.333
- B.3334
- C.234
- D.233

学生答案：未作答

参考答案：C

5. 【单选题】 得分：0/2

现有一个int类型的整数和一个double类型的数进行加法运算，则得到的结果类型为：（ ）

- A.int类型
- B.double类型
- C.float类型
- D.long类型

学生答案：未作答

参考答案：B

6. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("good"+"morning");
    }
}
```

- A. goodmorning
- B. "good"+"morning"
- C. good morning
- D. good+morning

学生答案：未作答

参考答案：A

7. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：（ ）

```
public class Test{
    public static void main(String argv[ ]){
        System.out.println("x="+5);
    }
}
```

- A. 5
- B. x=5
- C. "x="+5
- D. "x="5

学生答案：未作答

参考答案：B

8. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
            case 9 : str = "优秀"; break;
            case 8 : str = "良好"; break;
            case 7 : str = "中等"; break;
            case 6 : str = "及格"; break;
            default : str = "不及格";
        }

        System.out.println(str);

    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：未作答

参考答案：A

9. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段：（ ）

```
switch (x){
    case 1:
        System.out.println("One");
        break;
    case 2:
    case 3:
        System.out.println("Two");
        break;
    default:
        System.out.println("end");
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"

- A. 1 2
- B. 2 3
- C. 3 default
- D. default

学生答案：未作答

参考答案：B

10. 【单选题】

得分：0/2

以下代码：（ ）

```
if (a >4)
    System.out.println("test1");
else if (a >9)
    System.out.println("test2");
else
    System.out.println("test3");
```

a为何值将有输出结果test2

- A. 小于 0
- B. 小于 4
- C. 4 和9之间
- D. 大于9
- E. 无任何可能

学生答案：未作答

参考答案：E

11. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的编译和运行结果为？（ ）

```
boolean check=true;
```

```
int i;

if(check == true){

    i=1;

}else{

    i=2;

}

if(i=2){
    i=i+2;
} else {
    i = i + 4;
}

System.out.println(i);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案：未作答

参考答案：E

12. 【单选题】

得分：0/2

关于以下程序哪条叙述正确?()

```
int j = 2;
switch (j) {
    case 2:
        System.out.println ("value is two");
    case 2 + 1:
        System.out.println ("value is three");
        break;
    default:
        System.out.println("value is " + j);
        break;
}
```

A. 变量j是可接受的，switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型；

B. 输出为value is two

C. 输出是value is two 后跟value is three

D. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案：未作答

参考答案：C

13. 【单选题】

得分：0/2

以下代码段的输出结果为()

```
int x = 0, y = 4, z = 5;
if (x > 2) {
    if (y < 5) {
        System.out.println ("message one");
    } else {
        System.out.println ("message two");
    }
}
else if (z > 5) {
    System.out.println("message three");
}
else {
    System.out.println ("message four");
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案：未作答

参考答案：D

14. 【单选题】

得分：0/2

以下程序的运行结果为：()

```
1. public class Conditional {
2.     public static void main(String args[] ) {
3.         int x = 4;
4.         System.out.println( "value is " +((x >4) ? 99.99 : 9));
5.     }
6. }
```

A. 输出：value is 99.99

B. 输出: value is 9

C. 输出: value is 9.0

D. 在第4行出现编译错误

学生答案：未作答

参考答案：C

15. 【单选题】

得分：0/2

下列语句片段的结果为（ ）

```
int result;  
int a=17,b=6;  
result=(a%b>4)? a%b:a/b;  
System.out.println(result);
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 5

学生答案：未作答

参考答案：D

16. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
public class Test{  
    public static void main(String srgs[])  
    {  
        float t=9.0f;  
        int q=6;  
        System.out.println((t++)*(--q));  
    }  
}
```

- A. 45.0
- B. 45
- C. 50.0
- D. 50

学生答案：未作答

参考答案：A

17. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0 ;x<3;x++)  
{  
    for(int y=0;y<4;y++)  
    {  
        System.out.print("x="+x+",");  
    }  
}
```

- A. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2,
- B. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2
- C. x=0,x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,x=2
- D. x=0,x=0,x=0,x=1,x=1,x=1,x=2,x=2,x=2,

学生答案：未作答

参考答案：A

18. 【单选题】

得分：0/2

下列Java代码片段的输出结果是:

```
for( int x=0;x<4;x++)  
{  
  
    if(x%2==0)  
  
    {  
  
        continue;  
  
    }  
  
    System.out.println("x="+x);  
  
}  
  
System.out.println("over");
```

A. x=1

x=3

over

B. x=1

x=3

C. x=1

over

D.

x=3

over

学生答案：未作答

参考答案：A

19. 【单选题】

得分：0/2

下面程序的最后的结果是多少？（ ）

```
int x = 3;
```

```
if (x < 1)
```

```
{
```

```
if (x > 2)
```

```
{
```

```
System.out.println("1");
```

```
}
```

```
}
```

```
System.out.println("2");
```

A. 1

B. 2

C. 1 2

D. 什么也不输出

学生答案：未作答

参考答案：B

20. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）

```
int a=1,b;
```

```
b=a+++1;
```

```
System.out.println("a="+a+",b="+b);
```

A. a=2,b=2

B. a=2,b=3

C. a=3,b=2

D. a=3,b=4

学生答案：未作答

参考答案：A

21. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a= ++a+1+1+a++;

System.out.println("a="+a);

- A. a=7
- B. a=8
- C. a=9
- D. a=10

学生答案：未作答

参考答案：D

22. 【单选题】

得分：0/2

a的值是多少（ ）
int a=3;
a++;
System.out.println("a="+a);

- A. a=3
- B. a=4
- C. a=5
- D. 4

学生答案：未作答

参考答案：B

23. 【单选题】

得分：0/2

有如下代码段，运行结果为？（ ）

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }
    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：未作答

参考答案：C

24. 【单选题】关于以下两行代码，不正确的说法是：（ ）

得分：0/2

1. float f=30.23f;
2. int i=(int)f;
3. double d=i;
4. System.out.println(d);
5. System.out.println(i);

- A. 代码无法编译通过
- B. 代码可以编译通过，d的值为30，i的值是30
- C. 第3行无法编译通过
- D. 代码可以编译通过，d=30.0，i的值是30

学生答案：未作答

参考答案：D

25. 【单选题】下面哪个表达式正确：（ ）

得分：0/2

- A. float f=1.3;
- B. char c="a";
- C. byte b=-127;
- D. int i=1015656151255;

学生答案：未作答

参考答案：C

26. 【单选题】下列语句正确的是：（ ）

得分：0/2

- A. if(1){ }
- B. if(TRUE){ }
- C. if((boolean)1){ }
- D. if(true){ }

学生答案：未作答

参考答案：D

27. 【单选题】编译，运行下列代码后的结果是：

得分：0/2

```
public class Test {
    public static void main (String args []) {
        int age,int a=1;
        age +=a++;
        System.out.println("The age is " + age);
    }
}
```

- A. 编译，运行后没有输出
- B. 编译，运行后输出：The age is 1
- C. 能通过编译，但运行时产生错误
- D. 不能通过编译
- E. 编译，运行后输出：The age is 2
- F. 编译，运行后输出：The age is 3

学生答案：未作答

参考答案：D

28. 【单选题】给定java代码如下，编译运行，结果是（ ）。（选择一项）

得分：0/2

```
public static void main (String args []) {
    int k=0;
    w=k+0;
    System.out.println("w="+w);
}
```

- A. 编译错误

- B. 运行时出现例外
- C. 正常运行, 输出k=2
- D. 正常运行, 输出k=0

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

29. 【单选题】

得分 : 0/2

下列Java代码片段的输出结果是多少:

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int x=1,y=1,z=1;  
        if (x--==1&&y++==1||z++==1)  
        {  
            System.out.println("x="+x+",y="+y+",z="+z);  
        }  
    }  
}
```

- A. x=0,y=2,z=1
- B. x=1,y=2,z=1
- C. x=0,y=2,z=1
- D. x=1,y=1,z=1

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

30. 【单选题】

得分 : 0/2

下列代码的输出结果:

```
for(int x=0;x<3;x++)  
{  
    continue;  
    System.out.println("x="+x);  
}
```

- A. x=0 x=1 x=2
- B. x=0 x=1 x=2 x=3
- C. 报错

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

31. 【单选题】

得分 : 0/2

```
char c='a';  
  
int i=c;  
  
float f=i;  
  
byte b=(byte)c;  
  
System.out.println(c+","+i+","+f+","+b);
```

- A. a,97,97.0,97
- B. a,a,97.0,97
- C. a,97,a,0,97
- D. a,97,97.0,a
- E. a,a,a,0,97

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

32. 【单选题】

得分：0/2

下列代码的输出结果:

```
class Test{
    public static void main(String [] args){
        int x = 3;
        byte b = 5;
        x = x + b;
        System.out.println("$"+"(x)="+x+",[b]="+b+",{(x+b)}="+ (b+x) + "$");

    }
}
```

- A. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=13\$
- B. \$(x)=+8,[b]=5,{x+b}=13\$
- C. \$(x)=8,[b]=5,{x+b}=8\$
- D. \$(x)=8,[b]=5{x+b}=18

学生答案：未作答

参考答案：A

33. 【简答题】

得分：0/6

打印图形：

```
*****
*****
***
**
*
```

学生答案：未作答

参考答案：打印图形：

34. 【简答题】

得分：0/5

定义标识符的规则是什么？

学生答案：未作答

参考答案：定义标识符的规则是什么

35. 【简答题】

得分：0/5

break与continue的区别？

学生答案：未作答

参考答案：break与continue的区别？

36. 【简答题】

得分：0/5

& 和&&的区别？

学生答案：未作答

参考答案：& 和&&的区别？

37. 【简答题】

得分：0/5

swtich (x) x能是什么类型

学生答案：未作答

参考答案：swtich (x) x能是什么类型

38. 【简答题】

得分：0/5

```
short s = 3;
s=s+2;
s+=2;
有什么区别？
```

学生答案：未作答

参考答案：有什么区别？

39. 【简答题】

得分：0/5

基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

学生答案：未作答

参考答案：基本数据类型有几种？分别是什么？占的内存空间大小是多少？

