


学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010340	刘泽	2023-05-09 09:55:15	100	91

1. 【简答题】实现下图效果

得分：91/100



学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<style>
*{
margin: 0;
padding: 0;
}
body{
font-size: 12px;
}
.box{
height: 30px;
background-color: #e3e4e5;
/* 下边框 */
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.w{
width: 1190px;
height: 30px;
margin: 0 auto;
color: #999;
line-height: 30px;
}
.pos{
width: 12px;
height: 30px;
display: inline-block;
background-image: url(../img/20230507_135906.jpg);
background-repeat: no-repeat;
/* (div高度-图片高度)/2 */
background-position: 0 7px;
float: left;
margin-right: 8px;
}
.fr{
list-style: none;
float: right;
}
.fr > li{
float: left;
margin-right: 10px;
}
/* 竖线 */
.spacer{
width: 1px;
height: 10px;
background-color: #ccc;
margin-top: 10px;
}
ul li span{
color: red;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="box">
<div class="w">
<i class="pos"></i>
吉林
<ul class="fr">
```

```
<li>你好, 请登录 <span>免费注册</span></li>
<li class="spacer"></li>
<li>我的订单</li>
<li class="spacer"></li>
<li>我的京东</li>
<li class="spacer"></li>
<li><span>企业采购</span></li>
<li class="spacer"></li>
<li>商家服务</li>
<li class="spacer"></li>
<li>网站导航</li>
<li class="spacer"></li>
<li>手机京东</li>
<li class="spacer"></li>
<li>网站无障碍</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

参考答案：略